



EcoDim ECO-DIM.05 Zigbee LED Dimmer Duo 2x 0-100W (RC)

Šviesos reguliatorius

12105

ECO DIM ECO-DIM.05 Zigbee LED Dimmer Duo 2X0-100W Trailing edge

The ECO-DIM.05 Zigbee is a duo dimmer. You can connect 2 lighting groups of each 0-100W LED to this dimmer. This dimmer can be operated with the push/turn buttons, but can also be controlled with a Zigbee home automation system of your choice. You can adjust the MIN and MAX per channel. This dimmer is suitable for phase cutting (RC). The dimmer is easy to connect 2-wire (per channel).

KLASIFIKACIJA

Grupė	Buitiniai komutavimo įtaisai
Klasė	Šviesos reguliatoriai
Pavadinimas	EcoDim ECO-DIM.05 Zigbee LED Dimmer Duo 2x 0-100W (RC)
Gamintojas	EcoDim
Serijs	Dimmers
Tipas	2x0-100W R,C Zigbee
EAN	8719322372734
Gamintojo kodas	ECO-DIM.05-ZGB

PARAMETRAI

Nominali įtampa [V]	230 - 230
Spalva	Mėlyna
Valdymo įtampa	230 - 230
Tinka apsaugos klasei (IP)	IP20
Prietaisas valdomas per Bluetooth	Ne
Derinama su mygtuku	Ne
Derinama su infraraudonuoju jungikliu	Ne
Derinama su judesio jutikliu	Ne
Derinama su buvimo jutikliu	Ne

Derinama su laiko rele	Ne
Derinama su pavaros jungikliu	Ne
Montavimo tipas	Pagrindinis elementas
Jungties tipas	Kontaktai su varžtais
Gyslos skerspjūvio plotas [mm²]	3 - 5
Krintančio fronto fazės reguliavimas	Taip
Kylančio fronto fazės reguliavimas	Ne
Dažnis [Hz]	50 - 60
Be halogenų	Taip
Atsparumas smūgiams	IK00
Šviesos lygio atmintis	Taip
Medžiaga	Metalas
Medžiagos rūšis	Aliuminis
Valdymo būdas	Sukama/spaudžiama rankenėle
Minimalus montavimo dėžutės gylis [mm]	40
Montavimo būdas	Įleidžiamas - potinkinis
Modulių skaičius	1
Nuoseklus reguliatorius	Ne
Su išplėtimo įėjimu	Ne
Paviršiaus apdaila	Blizgus
Paviršiaus padengimas	Neapdorotas
Skaidrus	Ne
Pritvirtinimo būdas	Su varžtais
Apkrovos tipas	Universali arba LED keičiamos lempos
Galimas IFTTT palaikymas	Ne
Suderinama su Amazon Alexa	Taip
Suderinama su Google Assistant	Taip
Suderinama su Apple HomeKit	Ne
RAL numeris (panašus)	5017
Prietaiso storis [mm]	32.6
Prietaiso aukštis [mm]	70.9
Prietaiso plotis [mm]	70.9
Vardinė induktyvinė apkrova [VA]	0 - 0
Vardinė rezistyvinė apkrova [W]	100 - 100
Vardinė talpuminė apkrova [VA]	100 - 100
Maksimali valdomo LED galia [W]	100