

## Luxia Electronic Transf. 60VA 12V/AC LED 0-24W DIM



Transformatorius žemos įtampos apšvietimo sistemai

10142

BAI Elektronische Transformator 12V/AC 70VA LED 0-24W  
Halogeen 0-70W Faseafsnijding Dimbaar 36x73x26mm

### KLASIFIKACIJA

Grupė	Apšvietimo valdymas
Klasė	Transformatoriai žemos įtampos apšvietimo sistemoms
Pavadinimas	Luxia Electronic Transf. 60VA 12V/AC LED 0-24W DIM
Gamintojas	BAI
Serija	Light control
Tipas	Electronic Transformer
EAN	8714681449615
Gamintojo kodas	144961

### PARAMETRAI

Galia [W]	0 - 50
Spalva	Pilka
Ilgis [mm]	73
Plotis [mm]	36
Įėjimo įtampa [V]	220 - 240
Išėjimo įtampa [V]	12 - 12
Apsauga nuo perkrovos	Taip
Apsauga nuo perkaitimo	Taip
Įmontuojamas	Taip

Išėjimo jungties tipas	Varžtas(ai)
Išėjimo jungties tipas	Varžtas(ai)
Apsaugos klasė (IP)	IP20
Reguliuojama	Taip
Reguliavimas 0-10 V	Ne
Reguliavimas 1-10 V	Ne
Reguliavimas DALI	Ne
Reguliavimas DMX	Ne
Reguliavimas DSI	Ne
Reguliavimas GPRS	Ne
Reguliuojantis tinklo jungiklis	Ne
Tinklo įtampos reguliavimas	Ne
Gamintojo pritemdymo sistema	Ne
Krintančio fronto fazės reguliavimas	Taip
Kylančio fronto fazės reguliavimas	Ne
Integruotas reguliavimo potenciometras	Ne
Reguliavimo programavimas	Ne
Reguliavimas radijo bangomis	Ne
Sinusoidės amplitudės reguliavimas	Ne
Reguliavimas prisilietimu	Ne
Reguliavimas mygtuku	Ne
Reguliavimas Zigbee	Ne
Aukštis [mm]	26
Korpuso medžiaga	Plastikas
Nėra reguliavimo	Ne
Išėjimų (porų)skaičius	1
Saugos transformatorius	Ne
Trumpo jungimo apsauga	Taip
Montuojamas ant paviršiaus	Taip
Transformatoriaus tipas	Elektroninis transformatorius
Su automatinio išėjimo išjungėju	Taip