

## Luxia Electronic Transf. 105VA 12V/AC LED 0-42W DIM

Transformatorius žemos įtampos apšvietimo sistemai

10443

BAI Elektronische Transformator 12V/AC 105VA LED 0-42W  
Halogeen 0-105W Faseafsnijding Dimbaar 37x119x30mm



### KLASIFIKACIJA

Grupė	Apšvietimo valdymas
Klasė	Transformatoriai žemos įtampos apšvietimo sistemoms
Pavadinimas	Luxia Electronic Transf. 105VA 12V/AC LED 0-42W DIM
Gamintojas	BAI
Serija	Light control
Tipas	Electronic Transformer
EAN	8714681449622
Gamintojo kodas	144962

### PARAMETRAI

Galia [W]	0 - 105
Spalva	Pilka
Ilgis [mm]	119
Plotis [mm]	37
Įėjimo įtampa [V]	220 - 240
Išėjimo įtampa [V]	12 - 12
Apsauga nuo perkrovos	Taip
Apsauga nuo perkaitimo	Taip
Įmontuojamas	Taip

Išėjimo jungties tipas	Other
Išėjimo jungties tipas	Kita
Apsaugos klasė (IP)	IP20
Reguliuojama	Taip
Reguliavimas 0-10 V	Ne
Reguliavimas 1-10 V	Ne
Reguliavimas DALI	Ne
Reguliavimas DMX	Ne
Reguliavimas DSI	Ne
Reguliavimas GPRS	Ne
Reguliuojantis tinklo jungiklis	Ne
Tinklo įtampos reguliavimas	Ne
Gamintojo pritemdymo sistema	Ne
Krintančio fronto fazės reguliavimas	Taip
Kylančio fronto fazės reguliavimas	Ne
Integruotas reguliavimo potenciometras	Ne
Reguliavimo programavimas	Ne
Reguliavimas radijo bangomis	Ne
Sinusoidės amplitudės reguliavimas	Ne
Reguliavimas prisilietimu	Ne
Reguliavimas mygtuku	Ne
Reguliavimas Zigbee	Ne
Aukštis [mm]	30
Korpuso medžiaga	Plastikas
Nėra reguliavimo	Ne
Išėjimų (porų)skaičius	1
Saugos transformatorius	Ne
Trumpo jungimo apsauga	Taip
Montuojamas ant paviršiaus	Taip
Transformatoriaus tipas	Elektroninis transformatorius
Su automatinio išėjimo išjungėju	Taip