



## LED Ecoplus Motion Sensor A60 E27 9W (60W) 820lm 827

LED lempa

11366

BAI Ecoplus LED Sensor GLS E27 9W (60W) 820lm 2700K Opal  
230V-240V 200° 60x108mm Motion Sensor LED-lamp

LED lamp with a sensor that captures movement. The sensor is active from < 15 lux. Microwave sensor 4GHz. Detection range: within 5 meter of sensor. Hold time: the lamp will light up for 20 seconds. Suitable for base-up and base-down. Can be used behind frosted/opal glass covers. Metal luminaires may block the sensor.

### KLASIFIKACIJA

Grupė	Lempos
Klasė	Šviesos diodų lempos
Pavadinimas	LED Ecoplus Motion Sensor A60 E27 9W (60W) 820lm 827
Gamintojas	BAI
Serija	Ecoplus LED
Tipas	A60 Sensor
EAN	8714681457443
Gamintojo kodas	145744

### PARAMETRAI

Lizdas	E27
Lempos galia [W]	9 - 9
Nominali įtampa [V]	220 - 240
Įtampos tipas	AC
Nominali srovė [mA]	73 - 73
Lempos forma	Kriaušė
Spalvinė temperatūra [K]	2700 - 2700
Spalva	Balta
Spalvų atkūrimo koeficientas CRI	80-89

Šviesos srautas [lm]	820 - 820
Spalvinė temperatūra pagal EN 12464-1	Šiltai balta mažiau nei 3300 K
Lempos efektyvumas [lm/W]	91
Spinduliavimo kampas [°]	200 - 200
Diametras [mm]	60
Ilgis [mm]	108
Energetinio efektyvumo klasė	F
Siūlelinio tipo leputės	Ne
Energijos sąnaudos 1000 h [kWh]	9
Vidutinis tarnavimo laikas [h]	20000
Spalvos atitikimas (McAdamo elipsė)	SDCM6
Korpuso spalva	Balta
Apsaugos klasė (IP)	IP20
Reguliuojama	Ne
Paskirtis	A tipo
Minimalus įjungimo ciklų skaičius	10000
Fotobiologinė sauga pagal EN 62471	RG0
Galios faktorius	0.5
Valdymo galimybė	Ne
Stiklo gaubto tipas	Baltas
Su nuotolinio valdymo pulteliu	Ne
Galimas IFTTT palaikymas	Ne
Suderinama su Amazon Alexa	Ne
Suderinama su Google Assistant	Ne
Suderinama su Apple HomeKit	Ne