



## LED Spot R111/ES111 G53 12V DIM 9W (75W) 620lm 927 40D Bridge

LED lempa

11375

BAI LED Spot AR111/ES111 G53 12V 9W (75W) 620lm  
Dimmable 2700K CRI90 40° Anti-Glare bridge 66x111mm  
LED-Lamp

This R111/ES111 spot, with its Anti-Glare bridge, replaces almost all halogen versions with a G53 lamp base and is available in 24 and 40 degrees. Ambient temperature range -20° C to 40°C.

## KLASIFIKACIJA

Grupė	Lempos
Klasė	Šviesos diodų lempos
Pavadinimas	LED Spot R111/ES111 G53 12V DIM 9W (75W) 620lm 927 40D Bridge
Gamintojas	BAI
Serija	BaiSpot LED LV
Tipas	R111 Bridge
EAN	8714681457047
Gamintojo kodas	145704

## PARAMETRAI

Lizdas	G53
Lempos galia [W]	9 - 9
Nominali įtampa [V]	12 - 12
Įtampos tipas	AC/DC
Nominali srovė [mA]	880 - 880
Lempos forma	Reflektorinė
Spalvinė temperatūra [K]	2700 - 2700
Spalva	Balta
Spalvų atkūrimo koeficientas CRI	90-100

Šviesos srautas [lm]	620 - 620
Šviesos intensyvumas [cd]	1240
Spalvinė temperatūra pagal EN 12464-1	Šiltai balta mažiau nei 3300 K
Lempos efektyvumas [lm/W]	68
Spinduliavimo kampas [°]	40 - 40
Diametras [mm]	111
Ilgis [mm]	66
Energetinio efektyvumo klasė	G
Siūlelinio tipo leputės	Ne
Energijos sąnaudos 1000 h [kWh]	9
Vidutinis tarnavimo laikas [h]	15000
Spalvos atitikimas (McAdamo elipsė)	SDCM6
Korpuso spalva	Juoda
Apsaugos klasė (IP)	IP20
Reguliuojama	Taip
Paskirtis	Kita
Minimalus įjungimo ciklų skaičius	30000
Fotobiologinė sauga pagal EN 62471	RG1
Galios faktorius	0.9
Valdymo galimybė	Ne
Stiklo gaubto tipas	Nenurodyta
Su nuotolinio valdymo pulteliu	Ne
Galimas IFTTT palaikymas	Ne
Suderinama su Amazon Alexa	Ne
Suderinama su Google Assistant	Ne
Suderinama su Apple HomeKit	Ne