



## 002-015 Power Supply 36V Max 400W/11000 LEDs QF3+

LED maitinimo šaltinis

11875

MK 002-015 QF 3+ Input 100-240VAC Output 36VDC Power Supply Max 400W/11000 LEDs IP67

The choice of the suitable transformer (power supply) principally depends on the size of the installation, which is defined by the number of LEDs (11000 max. points of light) or the total output. Our transformers allow an output of 800 watts and comply with protection class IP67. The transformers cannot be connected with Quick Fix® 230 Volt LED products, as this is prevented, as an additional precaution, by the Quick Fix® plug-in system of the 36V series.

## KLASIFIKACIJA

Grupė	Apšvietimo valdymas
Klasė	LED maitinimo šaltiniai
Pavadinimas	002-015 Power Supply 36V Max 400W/11000 LEDs QF3+
Gamintojas	MK
Serija	MK QuickFix
Tipas	MK Acc
EAN	9120079034575
Gamintojo kodas	002-015

## PARAMETRAI

Išėjimo galingumas [W]	400 - 400
Ilgis [mm]	240
Plotis [mm]	153
Versija	Impulsinis
Išėjimo įtampa [V]	36 - 36
Apsaugos klasė (IP)	IP67
Reguliavimas 0-10 V	Ne
Reguliavimas 1-10 V	Ne
Reguliavimas DALI	Ne

Reguliavimas DMX	Ne
Reguliavimas DSI	Ne
Reguliavimas GPRS	Ne
Reguliuojantis tinklo jungiklis	Ne
Tinklo įtampos reguliavimas	Ne
Gamintojo pritemdymo sistema	Ne
Krintančio fronto fazės reguliavimas	Ne
Kylančio fronto fazės reguliavimas	Ne
Integruotas reguliavimo potenciometras	Ne
Reguliavimo programavimas	Ne
Reguliavimas radijo bangomis	Ne
Sinusoidės amplitudės reguliavimas	Ne
Reguliavimas prisilietimu	Ne
Reguliavimas mygtuku	Ne
Reguliavimas Zigbee	Ne
Aukštis [mm]	188
Korpusas	Metalinis korpusas
Nėra reguliavimo	Taip
Elektrosaugos klasė	Nenurodyta
Fiksuotos srovės	Taip
Fiksuotos įtampos	Ne
Tinka DC įėjimo įtampai	Ne
Tinka lauko sąlygoms	Taip
Galimas IFTTT palaikymas	Ne
Suderinama su Amazon Alexa	Ne
Suderinama su Google Assistant	Ne
Suderinama su Apple HomeKit	Ne
Pastovaus šviesos srauto palaikymas (CLO)	Ne