



EcoDim Dimmer ECO-DIM.07 LED Z-Wave push/turn 0-250W

Šviesos reguliatorius

12107

ECO DIM ECO-DIM.07 LED Dimmer Z-Wave 0-250W Trailing edge Push/turn and home automation system

The ECO-DIM.07 Z-Wave is an LED dimmer with a power of 0-250W LED. The dimmer is suitable for both dimming techniques (phase leading and trailing edge) and has a MIN adjustment and automatic MAX detection. The LED dimmer can be operated with a push/turn button or Z-Wave home automation system of your choice. This dimmer is suitable for all A-brand covering materials. This LED dimmer is easy to install with 2 wires. Due to the installation depth of only 23.8 mm, it easily fits in all flush-mounted boxes.

KLASIFIKACIJA

Grupė	Buitiniai komutavimo įtaisai
Klasė	Šviesos reguliatoriai
Pavadinimas	EcoDim ECO-DIM.07 LED Dimmer Z-Wave push/turn 0-250W
Gamintojas	EcoDim
Serija	Dimmers
Tipas	0-250W R,C / 0-150W R,L Z-Wave
EAN	8719322373892
Gamintojo kodas	ECO-DIM.07-ZWV

PARAMETRAI

Nominali įtampa [V]	230 - 230
Spalva	Mėlyna
Valdymo įtampa	230 - 230
Tinka apsaugos klasei (IP)	IP20
Prietaisas valdomas per Bluetooth	Ne
Derinama su mygtuku	Ne
Derinama su infraraudonuoju jungikliu	Ne
Derinama su judesio jutikliu	Ne
Derinama su buvimo jutikliu	Ne

Derinama su laiko rele	Ne
Derinama su pavaros jungikliu	Ne
Montavimo tipas	Pagrindinis elementas
Jungties tipas	Kontaktai su varžtais
Gyslos skerspjūvio plotas [mm²]	3 - 5
Krintančio fronto fazės reguliavimas	Taip
Kylančio fronto fazės reguliavimas	Taip
Dažnis [Hz]	50 - 60
Be halogenų	Taip
Atsparumas smūgiams	IK00
Šviesos lygio atmintis	Taip
Medžiaga	Metalas
Medžiagos rūšis	Aliuminis
Valdymo būdas	Sukama/spaudžiama rankenėle
Minimalus montavimo dėžutės gylis [mm]	40
Montavimo būdas	Įleidžiamas - potinkinis
Modulių skaičius	1
Nuoseklus regulatorius	Ne
Su išplėtimo įėjimu	Ne
Paviršiaus apdaila	Blizgus
Paviršiaus padengimas	Neapdorotas
Skaidrus	Ne
Pritvirtinimo būdas	Su varžtais
Apkrovos tipas	Universali arba LED keičiamos lempos
Galimas IFTTT palaikymas	Ne
Suderinama su Amazon Alexa	Taip
Suderinama su Google Assistant	Taip
Suderinama su Apple HomeKit	Ne
RAL numeris (panašus)	5017
Prietaiso storis [mm]	23.8
Prietaiso aukštis [mm]	70.9
Prietaiso plotis [mm]	70.9
Vardinė induktyvinė apkrova [VA]	0 - 0
Vardinė rezistyvinė apkrova [W]	300 - 300
Vardinė talpuminė apkrova [VA]	300 - 300
Maksimali valdomo LED galia [W]	250