



EcoDim ED-10068 Led Driver/Trafo 12V AC Dimmable (0-50W)

LED maitinimo šaltinis

12650

ECODIM ED-10068 LED-Driver Transformator 0-50W 12V AC 113x44x28mm Dimmable

High-quality dimmable transformer with 0W minimum connected power. Thanks to this uniquely low minimum wattage of 0W, you can dim very far back and connect very low wattages! Suitable for all 12 Volt AC LED lamps with a maximum total wattage of 50W.

KLASIFIKACIJA

Grupė	Apšvietimo valdymas
Klasė	LED maitinimo šaltiniai
Pavadinimas	EcoDim ED-10068 Led Driver/Trafo 12V AC Dimmable (0-50W)
Gamintojas	EcoDim
Serija	Led accessoires
Tipas	12V, AC, 0-50W
EAN	8719322373281
Gamintojo kodas	ED-10068

PARAMETRAI

Išėjimo galingumas [W]	50 - 50
Ilgis [mm]	113
Plotis [mm]	44
Versija	Impulsinis
Išėjimo įtampa [V]	12 - 12
Išėjimo srovė [mA]	600 - 600
Apsaugos klasė (IP)	IP20
Reguliavimas 0-10 V	Ne
Reguliavimas 1-10 V	Ne

Reguliavimas DALI	Ne
Reguliavimas DMX	Ne
Reguliavimas DSI	Ne
Reguliavimas GPRS	Ne
Reguliuojantis tinklo jungiklis	Ne
Tinklo įtampos reguliavimas	Ne
Gamintojo pritemdymo sistema	Ne
Krintančio fronto fazės reguliavimas	Taip
Kylančio fronto fazės reguliavimas	Taip
Integruotas reguliavimo potenciometras	Ne
Reguliavimo programavimas	Ne
Reguliavimas radijo bangomis	Ne
Sinusoidės amplitudės reguliavimas	Ne
Reguliavimas prisilietimu	Ne
Reguliavimas mygtuku	Ne
Reguliavimas Zigbee	Ne
Aukštis [mm]	28
Korpusas	Plastikinis korpusas
Nėra reguliavimo	Ne
Elektrosaugos klasė	Nenurodyta
Fiksuotos srovės	Taip
Fiksuotos įtampos	Taip
Tinka DC įėjimo įtampai	Taip
Tinka lauko sąlygoms	Ne
Galimas IFTTT palaikymas	Ne
Suderinama su Amazon Alexa	Ne
Suderinama su Google Assistant	Ne
Suderinama su Apple HomeKit	Ne
Pastovaus šviesos srauto palaikymas (CLO)	Ne