



LED Ecoplus T5 HF 212 G5 3.5W (6W) 355lm 840 ECG

LED lempa

12871

BAI LED Ecoplus T5 HF Tube 16x212mm G5 3.5W (6W) 355lm 4000K Glass 270 ECG Retrofit Specfill Mini HQ Temp. -20 C +40 C Not dimmable LED-lamp

The LED Ecoplus T5 HF lamp is specially designed for high-frequency luminaires with EVSA. The advantage of this LED compared to the fluorescent tube is a 50% less power consumption. Suitable to replace 6W fluorescent tubes. Lamp is also suitable for use with emergency battery.

KLASIFIKACIJA

Grupė	Lempos
Klasė	Šviesos diodų lempos
Pavadinimas	LED Ecoplus T5 HF 212 G5 3.5W (6W) 355lm 840 ECG
Gamintojas	BAI
Serija	Ecoplus LED tube
Tipas	
EAN	8714681468081
Gamintojo kodas	146808

PARAMETRAI

Lizdas	G5
Lempos galia [W]	3.5 - 3.5
Nominali įtampa [V]	80 - 80
Įtampos tipas	AC
Nominali srovė [mA]	35 - 35
Lempos forma	Vamzdis su jungtimis 2 galuose
Spalvinė temperatūra [K]	4000 - 4000
Spalva	Balta
Spalvų atkūrimo koeficientas CRI	80-89

Šviesos srautas [lm]	355 - 355
Spalvinė temperatūra pagal EN 12464-1	Neutrali balta 3300-5300 K
Lempos efektyvumas [lm/W]	101
Spinduliavimo kampas [°]	270 - 270
Diametras [mm]	16
Ilgis [mm]	212
Siūlelinio tipo leputės	Ne
Energijos sąnaudos 1000 h [kWh]	4
Spalvos atitikimas (McAdamo elipsė)	SDCM5
Apsaugos klasė (IP)	IP20
Reguliuojama	Ne
Reguliavimas prisilietimu	Ne
Reguliavimas Zigbee	Ne
Paskirtis	Kita
Minimalus įjungimo ciklų skaičius	15000
Fotobiologinė sauga pagal EN 62471	RG0
Galios faktorius	0.5
Valdymo galimybė	Ne
Tinka elektroniniam balastui	Taip
Stiklo gaubto tipas	Baltas
Su judesio jutikliu	Ne
Su nuotolinio valdymo pulteliu	Ne
Galimas IFTTT palaikymas	Ne
Suderinama su Amazon Alexa	Ne
Suderinama su Google Assistant	Ne
Suderinama su Apple HomeKit	Ne
Vardinis šviesos srautas pagal IEC 62612 [lm]	355
Korpuso spalva	Baltas
Krintančio fronto fazės reguliavimas	Ne
Kylančio fronto fazės reguliavimas	Ne
Vidutinis eksploatacijos laikas [h]	25000
Energijos vartojimo efektyvumo klasė pagal ES reglamentą 2019/2015F	
Tinka magnetiniam balastui	Ne
Reguliuojama per Bluetooth	Ne
Reguliuojama per Wi-Fi	Ne
Su priedangos jungikliu	Ne