



## LED T5 AC 1449 G5 36W (80W) 5050lm HO 830

LED lempa

13258

*LED T5 AC LED Tube 19x1449mm G5 36W (80W) 3000K HO 5050lm Glass+Coating 190° Direct 230V-240V AC Input Not dimmable LED-lamp*

*LED T5 tubes for operation on mains voltage with which existing fixtures can be upgraded to LED quickly and easily. Installation: Connect directly to the mains. Not suitable for use with conventional and / or electronic control gear. Not suitable for emergency lighting. Ambient temperature range: -20°C to +45°C.*

## KLASIFIKACIJA

Grupė	Lempos
Klasė	Šviesos diodų lempos
Pavadinimas	LED T5 AC 1449 G5 36W (80W) 5050lm HO 830
Gamintojas	LEDVANCE
Serija	LED TUBE T5 AC MAINS P
Tipas	
EAN	4058075824058
Gamintojo kodas	4058075824058

## PARAMETRAI

Lizdas	G5
Lempos galia [W]	36 - 36
Nominali įtampa [V]	220 - 240
Įtampos tipas	AC
Nominali srovė [mA]	160 - 160
Lempos forma	Vamzdis su jungtimis 2 galuose
Spalvinė temperatūra [K]	3000 - 3000
Spalva	Balta
Spalvų atkūrimo koeficientas CRI	80-89

Šviesos srautas [lm]	5050 - 5050
Spalvinė temperatūra pagal EN 12464-1	Šiltai balta mažiau 3300 K
Lempos efektyvumas [lm/W]	140
Spinduliavimo kampas [°]	190 - 190
Diametras [mm]	19
Ilgis [mm]	1463
Siūlelinio tipo leputės	Ne
Energijos sąnaudos 1000 h [kWh]	36
Spalvos atitikimas (McAdamo elipsė)	SDCM5
Apsaugos klasė (IP)	IP20
Reguliuojama	Ne
Reguliavimas prisilietimu	Ne
Reguliavimas Zigbee	Ne
Paskirtis	T5
Minimalus įjungimo ciklų skaičius	200000
Fotobiologinė sauga pagal EN 62471	RG0
Galios faktorius	0.9
Valdymo galimybė	Ne
Tinka elektroniniam balastui	Ne
Stiklo gaubto tipas	Matinė
Su judesio jutikliu	Ne
Su nuotolinio valdymo pulteliu	Ne
Galimas IFTTT palaikymas	Taip
Suderinama su Amazon Alexa	Ne
Suderinama su Google Assistant	Ne
Suderinama su Apple HomeKit	Ne
Vardinis šviesos srautas pagal IEC 62612 [lm]	5050
Korpuso spalva	Baltas
Krintančio fronto fazės reguliavimas	Ne
Kylančio fronto fazės reguliavimas	Ne
Vidutinis eksploatacijos laikas [h]	50000
Energijos vartojimo efektyvumo klasė pagal ES reglamentą 2019/2015D	
Tinka magnetiniam balastui	Ne
Reguliuojama per Bluetooth	Ne
Reguliuojama per Wi-Fi	Ne
Su priedangos jungikliu	Ne