



LED Flicker Flame C37 E14 1W 1800K

LED lempa

50294

BAI LED Flicker Flame Candle Cosy C37x126mm E14 1W 1800K 50lm Opal 230V-240V 120V-130V Fire/Flame effect LED-lamp

The LED Flicker Flame series from Bailey gives an effect that can only be seen when the lamp is turned on. Thanks to a special technique, the LED elements light up in a certain order. This makes it seem like a candle or torch burning. The effect is both rustic and festive, so that certain fixtures at entrance gates can be fitted with these unique lamps. The light is of course 1800K to get even closer to the flame color.

KLASIFIKACIJA

Grupė	Lempos
Klasė	Šviesos diodų lempos
Pavadinimas	LED Flicker Flame C37 E14 1W 1800K
Gamintojas	BAI
Serija	BaiDeco LED
Tipas	Flicker flame C37
EAN	8714681412886
Gamintojo kodas	80100041288

PARAMETRAI

Lizdas	E14
Lempos galia [W]	1 - 1
Nominali įtampa [V]	100 - 240
Įtampos tipas	AC
Nominali srovė [mA]	12 - 12
Lempos forma	Žvakė
Spalvinė temperatūra [K]	1800 - 1800
Šviesos spalva	518 - 518
Spalva	Balta

Spalvų atkūrimo koeficientas CRI	40-59
Šviesos srautas [lm]	50 - 50
Lempos efektyvumas [lm/W]	50
Spinduliavimo kampas [°]	360
Diametras [mm]	37
Ilgis [mm]	126
Energetinio efektyvumo klasė	A+
Energetinio efektyvumo indeksas (EEI)	0.12
Energijos sąnaudos 1000 h [kWh]	1
Spalvinė temperatūra pagal EN 12464-1	Šiltai balta mažiau nei 3300 K
Siūlelinio tipo leputės	Ne
Vidutinis tarnavimo laikas [h]	30000
Spalvos atitikimas (McAdamo elipsė)	Kita
Korpuso spalva	Balta
Apsaugos klasė (IP)	IP20
Reguliuojama	Ne
Paskirtis	Kita
Minimalus įjungimo ciklų skaičius	5000
Fotobiologinė sauga pagal EN 62471	Kita
Galios faktorius	0.4
Valdymo galimybė	Ne
Stiklo gaubto tipas	Baltas
Su nuotolinio valdymo pulteliu	Ne