



## Tradim 2496 Digital Duo Dimmer LED 2 x 1-100W

Šviesos reguliatorius

78026

Tradim 2496 Digital Duo Wall dimmer duo 2 x 1-100W/VA LED till 50W/230V per channel RC Rotary dimmer

Digital Tradim duo LED wall dimmer (230VAC/50Hz, 2 x 1-100W/VA). This R,C dimmer is suitable for dimming (filament) led, halogen and incandescent lamps. Precise light control through digital dimming technology. Soft start protects lamps and dimmer. Easy to install because the installation depth is only 17mm! Easy setting of the minimum and maximum dimming position per channel. No flickering, silent dimming. Stable light image. No neutral wire needed. 220-240V and in combination with electronic transformer (driver) suitable for LV led.

## KLASIFIKACIJA

Grupė	Buitiniai komutavimo įtaisai
Klasė	Šviesos reguliatoriai
Pavadinimas	Tradim 2496 Digital Duo Dimmer LED 2 x 1-100W
Gamintojas	BAI
Serija	Tradim dimmer
Tipas	LED Wall
EAN	8714681440896
Gamintojo kodas	144089

## PARAMETRAI

Nominalus galingumas [VA]	1 - 100
Nominali įtampa [V]	220 - 240
Spalva	Aliuminio
Prietaiso plotis [mm]	70
Tinka apsaugos klasei (IP)	IP20
Prietaisas valdomas per Bluetooth	Ne
Derinama su mygtuku	Ne
Derinama su infraraudonoju jungikliu	Ne
Derinama su judesio jutikliu	Ne

Derinama su buvimo jutikliu	Ne
Derinama su laiko rele	Ne
Derinama su pavaros jungikliu	Ne
Montavimo tipas	Pagrindinis elementas
Jungties tipas	Kontaktai su varžtais
Gyslos skerspjūvio plotas [mm <sup>2</sup> ]	2.5 - 2.5
Prietaiso storis [mm]	17
Krintančio fronto fazės reguliavimas	Taip
Kylančio fronto fazės reguliavimas	Ne
Dažnis [Hz]	50 - 50
Be halogenų	Taip
Prietaiso aukštis [mm]	70
Atsparumas smūgiams	IK00
Šviesos lygio atmintis	Taip
Medžiaga	Metalas
Medžiagos rūšis	Kita
Valdymo būdas	Sukama/spaudžiama rankenėle
Minimalus montavimo dėžutės gylis [mm]	33
Montavimo būdas	Įleidžiamas - potinkinis
Nuoseklus reguliatorius	Ne
Su išplėtimo įėjimu	Ne
Paviršiaus apdaila	Matinis
Paviršiaus padengimas	Anoduotas
Skaidrus	Ne
Pritvirtinimo būdas	Su varžtais
Apkrovos tipas	Universali arba LED keičiamos lempos